

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЕРИИ ВА-57ф35

1. Назначение.

Автоматические выключатели серии ВА57ф35 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при КЗ и перегрузках, а также для нечастых (до 6 в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей.

Эксплуатация выключателей должна производиться согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». К монтажу оборудования допускается специально подготовленный электротехнический персонал предприятия, изучивший его конструкцию, правила эксплуатации и прошедший инструктаж по технике безопасности.

2. Основные технические характеристики.

Исполнение ВА 57ф35 -340010 УЗ

Номинальный ток $I_n, A - 250 A$

Наименование // параметры // ед. измерения	ВА 57ф35 // ток, А					
	до 20	до 31,5	до 63	до 100	до 160	до 250
Количество полюсов // тип расцепителя	3 ; Тип расцепителя: тепловой и электромагнитный					
Ток уставки I_u, A -	Iуст.>8I _n Iуст.<12I _n					
Предельная отключающая способность I _{cu} , кА	3,5	6	9	12	15	18
Рабочая отключающая способность I _{cs}	50% I _{cu}					
Номинальное рабочее напряжение U _e , В	400 частотой 50 и 60 Гц					
Номинальное напряжение изоляции U _i , В	400					
Импульсное напряжение по изоляции U _{imp} , кВ	5					
Категория применения	А					
Исполнение – стационарное, ручной привод. Способ монтажа – крепление на монтажную панель						
Климатические исполнения и категория размещения выключателя по ГОСТ 15150.						
Степень защиты от соприкосновения с токоведущими частями по ГОСТ 14255: IP20 – оболочки выключателей IP00 – мест для присоединения внешних проводников и контактов						
Среда, окружающая выключатель не должна содержать газы, жидкости и пыль в концентрациях, нарушающих работу выключателя.						

3. Комплект поставки.

- 3.1. Выключатель автоматический серии ВА 57ф35 - 1 шт.
 3.2. Паспорт - 1 шт.
 3.3. Руководство по эксплуатации на партию, поставляемую в один адрес -1 шт.

4. Гарантийные обязательства.

4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выключателя автоматического ТУ 3422-001-91328404-2011 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

4.2. Срок гарантии устанавливается 12 мес. и исчисляется с момента ввода автоматического выключателя в эксплуатацию, но не более 18 мес. с момента отгрузки от предприятия изготовителя.

4.3. Гарантийные условия и обязательства Завода сохраняются только при условии выполнения требований «Обязательного приложения к паспорту на оборудование», см. Обязательное приложение к паспорту на оборудование.

5. Утилизация.

По истечении срока службы оборудование подлежит утилизации на общепринятых основаниях. Других мер при утилизации выключателей не требуется.

6. Свидетельство о приемке.

Выключатель автоматический ВА 57ф35 -340010 - УЗ

соответствует ТУ 3422-001-91328404-2011 и признан годным к эксплуатации.



Февраль 2020г. (дата)

ООО Завод «Электроконтактор»: 454010, Россия, г. Челябинск, ул. Енисейская 75 «Б»,
 Отдел по работе с Покупателями ООО Завод «Электроконтактор»:
 тел. +7 (351) 2-777-444, для корреспонденции: 454010, г. Челябинск, а/я 2167.